

# Dvojkanálový reléový spínač R2SW-1A

## Návod na inštaláciu

### Charakteristika

Zariadenie je určené na pripojenie k riadiacemu systému CPUS a nie je schopné pracovať samostatne. Má dva nezávislé bezpotenciálové reléové prepínače kanály. Zafážiteľnosť kanálov je 16 A. Každý kanál je možné spínať samostatne. Funkciu zariadenia signalizuje signalizačná LED. R2SW-1A je v prevedení 2-MODUL a je určený pre inštaláciu do rozvádzača na DIN lištu EN60715. Napájanie zariadenia je zabezpečené zo zbernice.

### Upozornenie




Inštaláciu má vykonávať len technik zaškolený pre systém CPUS. Pred inštaláciou prístroja a pred jeho uvedením do prevádzky sa najskôr dôkladne oboznámte s návodom na obsluhu. Návod na obsluhu je určený pre osoby vykonávajúce montáž zariadenia a pre užívateľa zariadenia. Návod sa musí priložiť k dokumentácii elektroinštalácie. Montážny návod nájdete aj na webovej stránke <https://www.cpus.sk>.



Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Montáž a pripojenie zariadenia môžu vykonávať len pracovníci s príslušnou odbornou elektrotechnickou kvalifikáciou pri dodržaní platných predpisov. Nedotýkajte sa častí prístroja, ktoré sú pod napätím. Nebezpečenstvo ohrozenia života. Výrobok nepoužívajte na iný účel ako je určený. Dodržiavajte maximálne hodnoty veličín uvedených v časti "Technické parametre". Pri montáži, údržbe, úpravách a opravách je nutné dodržať bezpečnostné predpisy, normy, smernice a odborné ustanovenia pre prácu s elektrickým zariadením. Pred zahájením práce je nutné, aby všetky vodiče, pripojené diely a svorky boli bez napätia. Tento návod obsahuje len všeobecné pokyny, ktoré musia byť aplikované v rámci danej inštalácie.

### Popis svoriek zariadenia



	Svorka	Funkcia
ZBER- NICA	GND	Mínusový vodič
	DATA	Komunikačný vodič
	+12V	Napájací vodič
RELÉ 1	COM1	Prívod fázového napätia pre relé 1
	NO1	Spínací kontakt relé 1
	NC1	Rozpnací kontakt relé 1
RELÉ 2	COM2	Prívod fázového napätia pre relé 2
	NO2	Spínací kontakt relé 2
	NC2	Rozpnací kontakt relé 2

### Pripojenie do systému

Zariadenie sa k systému pripája pomocou CPUS zbernice. Vodiče zbernice pripojte k svorkám zbernice CPUS BUS (+12V, DATA a GND). Všetky zariadenia systému sú napájané zo zbernice, preto je pri výbere zbernicového káblu nutné brať do úvahy úbytok napätia vo vedení spôsobený odoberaným prúdom. Odporúčame použiť kábel s minimálnym priemerom 0,5mm, napr. SYKFY 2x2x0,5. Tiež je nutné dodržať podmienku maximálneho odoberaného prúdu (2,5 A), ktorý je súčtom nominálnych prúdov všetkých zariadení na zbernici. Topológia zbernice je voľná. Tienený kábel zbernice je vhodné použiť v prostredí s možnosťou elektromagnetickej interferencie, napr. pri súbuhu so silovým vedením a pod. Konfigurácia zariadenia sa vykonáva po jeho pripojení k zbernici pomocou konfiguračného softvéru.

Ovládané zariadenia pripojte k svorkám kontaktov relé.

Údržbu vykonávame pri vypnutom napájaní. Údržba spočíva v skontrolovaní a dotiahnutí svoriek zariadenia.

### Technické parametre

Nominálne napájacie napätie	12 V DC
Kľudový odber (všetky kanály vypnuté)	6,5 mA
Maximálny odber (všetky kanály zopnuté)	96 mA
Počet kanálov	2 x prepínací bezpotenciálový kontakt
Maximálne spínané napätie	440 V AC / 300 V DC
Maximálny spínaný prúd	16 A, 250 V AC / 24 V DC
Minimálna záťaž	10 mA, 5 V DC
Maximálny vypínací výkon AC/DC	4000 VA / 384 W
Materiál kontaktov	zliatina striebra
Odpor kontaktov	≤ 100 mΩ
Čas zopnutia / rozopnutia	15 ms / 5 ms
Izolačné napätie medzi kontaktmi	1000 V
Izolačné napätie	5000 V
Mechanická životnosť kontaktov	> 2 x 10 <sup>7</sup>
Frekvencia spínania s men. záťažou	600 cyklov/hod
Frekvencia spínania bez záťaže	72 000 cyklov/hod
Rozmery	36 mm x 90 mm x 58 mm
Hmotnosť	93 g
Prevedenie	2 - MODUL

### Klasifikácia zariadenia

Stupeň krytia prístroja podľa EN 60529	IP20
Stupeň krytia v rozvádzači podľa EN 60529	IP40
Druh priestoru podľa STN EN 60721-3-3	III
Montáž	DIN lišta podľa EN 60715
Skladovacia teplota	od -20 do +70 °C



Podľa STN 33 2000-4-41 spadá zariadenie do triedy ochrany II.



Zariadenie je v zhode s STN EN 50581 a STN EN 60730-1. Vyhovuje požiadavkám a ďalším ustanoveniam Smernice 2004/108/ES (NV č. 194/2005 Z. z.), ktoré sa na tento výrobok vzťahujú, ak je použitý v súlade s jeho určením. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránke <http://www.cpus.sk>.



Vyradený výrobok sa stáva elektroodpadom, preto ho nemožno miešať s komunálnym odpadom, ale je potrebné ho odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Vyradené zariadenie možno odovzdať spätným odberom predajcovi.